

Identification des Connecteurs, explications: Il s'agit des abréviations des cartes et des connecteurs d'alimentation pour AS2518-18 & AS2518-49. Cela couvre également les CA Stern (identiques à la AS2518-18 de Bally).

- A2 P.S. = Carte d'Alimentation & de Régulation.
- A3 S.D. = Carte de Commande Bobines/Régulation de Tension.
- A4 MPU = Carte Mère.
- A5 L.D. = Carte de Commande d'Eclairage.
- A1 Dsp = Carte de Commande d'Affichage (reliée aux Afficheurs).
- A8 Snd = Carte Sons.

AS2518 "-18" & "-49" - Distribution de l'alimentation par Connecteur		
De (Connecteur/Broche)	A (Connecteur/Broche)	Fonction
A2 P.S. J1-1	Plateau	+7,3 VAC - Retour Eclairage Général
A2 P.S. J1-2	Plateau	+7,3 VAC - Retour Eclairage Général
A2 P.S. J1-3		Rechange - Non utilisée
A2 P.S. J1-4		Détrompeur
A2 P.S. J1-5	Plateau	+7,3 VAC - BUS Eclairage Général
A2 P.S. J1-6	Plateau	+43 VDC - BUS Bobines
A2 P.S. J1-7	Plateau	+5,4 VDC - BUS Eclairage Commandé
A2 P.S. J1-8	Plateau	+7,3 VAC - BUS Eclairage Général
A2 P.S. J1-9 *	Plateau	+5,4 VDC - BUS Eclairage Commandé
A2 P.S. J2-1	Caisse	+7,3 VAC - BUS Eclairage Général
A2 P.S. J2-2	Caisse	+43 VDC - BUS Bobines
A2 P.S. J2-3		Rechange - Non utilisée
A2 P.S. J2-4		Masse de rechange - Non utilisée
A2 P.S. J2-5	Caisse	+7,3 VAC - Retour Eclairage Général
A2 P.S. J2-6		Ligne AC (alternatif) - Signal "haut"
A2 P.S. J2-7		Ligne AC (alternatif) - Signal "bas"
A2 P.S. J2-8		Détrompeur
A2 P.S. J2-9	Caisse	Retour Bobines Batteurs
A2 P.S. J2-10		Ligne AC (Alternatif) - Masse
A2 P.S. J3-1		+7,3 VAC - Retour Eclairage Général
A2 P.S. J3-2		+7,3 VAC - Retour Eclairage Général
A2 P.S. J3-3	A5 L.D. J4-2	+5,4 VDC - Retour Eclairage Commandé
A2 P.S. J3-4	A5 L.D. J4-1	+5,4 VDC - Retour Eclairage Commandé
A2 P.S. J3-5	A3 S.D. J3-6	+230 VDC - Vers Régulation de Tension (+190)
A2 P.S. J3-6		+5,4 VDC - BUS Eclairage Commandé
A2 P.S. J3-7		Détrompeur
A2 P.S. J3-8	A3 S.D. J3-12	+11,9 VDC - Vers Régulation de Tension (+5)
A2 P.S. J3-9	A3 S.D. J3-5 **	+43 VDC - Vers Relais Batteurs A3 S.D. K1
A2 P.S. J3-10		+7,3 VAC - BUS Eclairage Général
A2 P.S. J3-11		+7,3 VAC - BUS Eclairage Général
A2 P.S. J3-12	A4 MPU J4-15	+43 VDC - Entrée CM croisement du zéro
A2 P.S. J3-13	A8 Snd J1-9	+43 VDC - Vers Cartes Sons de beaucoup de jeux
A2 P.S. J3-14	A5 L.D. J4-11	+5,4 VDC - Retour Eclairage Commandé
A2 P.S. J3-15	A3 S.D. J3-21	+11,9 VDC - Retour (masse) de Régulation de Tension (+5)
A2 P.S. J3-16	A3 S.D. J3-22	+230 VDC - Retour (masse) de Régulation de Tension (+190)
A2 P.S. J3-17	A3 S.D. J3-10	+11,9 VDC - Retour (masse) de Régulation de Tension (+5)
A2 P.S. J3-18	A3 S.D. J3-3	+230 VDC - Retour (masse) de Régulation de Tension (+190)
A2 P.S. J3-19	A3 S.D. J3-23	+43 VDC - Retour (masse) Bobines
A2 P.S. J3-20	A3 S.D. J3-24	+43 VDC - Retour (masse) Bobines

* La broche J1-9 ne se trouve que sur la Carte e Régulation AS2518-49.

** Sur "Lost World" et ultérieurs, via A8 (Module Sons) J1-9.